

CI+ 测试卡在生产测试 CI+ 电视/机顶盒过程中,可快速检验 CI+ production key 的有效性,为产品量产节省时间,缩短产品上市周期,为产品上市的最后阶段做好质量把关工作; CI+ 测试卡兼容 CI+1.2, 1.3 标准,配套加密码节目,兼容 DVB-S/C/T/T2/S2 标准;适用于产线量产使用。

一套卡包含: 一张大卡(即卡套)+一张小卡(智能卡)

测试项目:

- 1、检验 CI+证书有效性:
 - a: 类别
 - b: 时间
 - c: 密钥
- 2、检验接收机 CI+ 相关资源
 - a: 资源管理器 V1||V2
 - b: 应用程序信息 V3 资源
 - c: 主机控制资源
 - d: 时间&日期资源
 - e: 人机界面资源
 - f: 内容控制资源
 - g: 主机语言&国家
 - h: 条件接收系统节目映射表资源
- 3、测试结果
 - a: 显示测试结果: pass 或 failed
 - b: 显示错误代码(授权失败)
 - c: 加密节目解密,并解码
 - d: 时间信息
 - e: 语言&国家信息

测试步骤:

- 1、使用德克泰可品牌 RF 调制卡加载配套加密码流,选择相应标准制式,设置频点播发 RF 信号,连接到电视机/机顶盒;
- 2、电视机/机顶盒搜台;
- 3、成功锁定信号并接收到节目后(一共 4 套节目,3 套清流,1 套加密流),使用遥控器切换到加密节目;
- 4、插入 CI+测试卡;
- 5、屏幕将显示 CI+功能的测试结果(如下图示),并解码加密节目,输出解密后的视频;